PUNKT DOSTĘPOWY "A1" – WIDOK

A1

System Mosaic DLP prod. Legrand:
-Uchwyt 8 modułów Mosaic, nr 0109 58 szt. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z z blokadą nr 0741 85 kpl. 1
-Klucz blokady nr 050299 szt. 3
-Gniazdo 2xRJ45 wg. proj. inst. strukyuralnych szt. 2

PUNKT DOSTĘPOWY "A" – WIDOK

A

System Mosaic DLP prod. Legrand:
-Uchwyt 6 modułów Mosaic, nr 0109 56 szt. 1
-Uchwyt 8 modułów Mosaic, nr 0109 58 szt. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z nr 0741 81 kpl. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z z blokadą nr 0741 85 kpl. 1
-Klucz blokady nr 050299 szt. 3
-Gniazdo 2xRJ45 wg. proj. inst. strukyuralnych szt. 2

PUNKT DOSTĘPOWY "B" – WIDOK

B

System Mosaic DLP prod. Legrand:
-Uchwyt 6 modułów Mosaic, nr 0109 56 szt. 1
-Uchwyt 8 modułów Mosaic, nr 0109 58 szt. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z nr 0741 81 kpl. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z z blokadą nr 0741 85 kpl. 1
-Klucz blokady nr 050299 szt. 3
-Gniazdo 2xRJ45 wg. proj. inst. strukyuralnych szt. 2

System P17 TEMPRA (gn. 3-faz):
-Podstawa zestawów z TH35 nr 057705 - szt. 1
-Pokrywa z gniazdem 16A/400V i rozłącznikiem, IP44 nr 0572 06 kpl. 1
-wyłącznik różnicowo-nadprądowy P344-C16-30mA-AC szt. 1

PUNKT DOSTĘPOWY "C" – WIDOK

C

System Mosaic DLP prod. Legrand:
-Uchwyt 6 modułów Mosaic, nr 0109 56 szt. 1
-Uchwyt 8 modułów Mosaic, nr 0109 58 szt. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z nr 0741 81 kpl. 1
-Gniazdo przelotowe 16A/250V
do kanałów DLP-3x2P+Z z blokadą nr 0741 85 kpl. 1
-Klucz blokady nr 050299 szt. 3
-Gniazdo 2xRJ45 wg. proj. inst. strukyuralnych szt. 2

System P17 TEMPRA (gn. 3-faz):
-Podstawa zestawów z TH35 nr 057705 - szt. 1
-Pokrywa z gniazdem 16A/400V i rozłącznikiem, IP44 nr 0572 06 kpl. 1
-Pokrywa z gniazdem 32A/400V i rozłącznikiem, IP44 nr 0572 14 kpl. 1
-wyłącznik różnicowo-nadprądowy P344-C16-30mA-AC szt. 1
-wyłącznik różnicowo-nadprądowy P344-C32-30mA-AC szt. 1

D

Zestaw "D" złożony z dwóch gniazd niefiltrowanych 16A/230V

Zestaw gn, złożony z dwóch gniazd niefiltrowanych 16A/230V, w wyk. bryzgoszczelnym IP44

OZNACZENIA

obszar poza zakresem opracowania

Z
Pd
PN
W

Tablica komputerowa TK_0/1
Rozdz. lab. M.P "R_LMP"
Wyłącznik bezpieczeństwa
Kanał kablowy prefabrykowany przykryty blachą ryflowaną
Tablica obiektowa T0/1
Instalacje wg. oddzielnego opracowania
WINDA - WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Tablica komputerowa TK_0/2
Rozdz. Lab.D.P R_LDP
Rozdz. Konteneru R_Kt
Przyłącze sprężarki 37kW
Rozdz. warsztatu R_WT2
Rozdz. warsztatu R_WT1
Frezarka 7kW/400V
Heblarka 5kW/400V
Piła tarczowa 8kW/400V
Tokarka 7kW/400V
Gilotyna 3kW/400V
Tokarka 8kW/400V
Ostrzałka 2kW/400V
Frezarka 7kW/400V
Szlifierka 5,2kW/400V
Szlifierka 6kW/400V
Frezarka 7kW/400V
Wiertarka 1kW/400V
Pompa próżniowa 11kW

KONSORCJUM
EMB S.C. Ewa Być, Maciej Być
WENA Sylwia Mełon-Szypulska
ul. Osiedle Parkowe 13B
05-462 WIĄZOWNA
GSM
507 180 620
609 704 434
e-mail
biuro@emb.info.pl
wena21@poczta.onet.pl

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt
Gmach Aerodynamiki PW
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

branża
Inst. elektryczne

projektował: mgr inż. Mariusz Rola upr. LUB/0048/PWOE/04
podpis
sprawdził: mgr inż. Wiesław Rycerz upr. LUB/0010/PWOE/09

data: LIPIEC 2010
skala: 1:100

nazwa rysunku: Instalacja gniazd 230V i 400V - rzut piwnic
nr rysunku: E29